

1LED 三变或四段变化

一、功能叙述:

单键换段，上电OFF。

闪动模式

S DL6634 -A 1. 闪(3.8Hz) 2. 亮 3. 灭

S DL6634 -B 1. 闪(5Hz) 2. 亮 3. 灭

SDL6634 -D 1. 跳闪 2. 快闪(4Hz) 3. 亮 4. 灭

S DL6634 -F 1. 快闪(6Hz) 2. 慢闪 3. 亮 4. 灭

二、电气特性:

Characterists	Sym	Min	Typ	Max	Unit	REMARKS
工作电压	Vdd	-	3	3.5	V	
工作电流	Lop	-	0.1	0.5	mA	NO LOAD
静态电流	Isb	-	1.0	5	μ A	
推动电流	Io1	10	-	-	mA	Vds=1.2V
震荡频率	Fosc	56	68	82	KHz	\pm 30%
工作温度	Temp	0	25	60	$^{\circ}$ C	

三、参考电路:

