

## 用户指南

### DS3MX 报警控制主机

#### 系统布防: [密码]+[布防]

输入主码或用户密码+[布防]键, 若系统有延时防区, 在退出延时期间, 蜂鸣器将鸣音。在所设置的退出延时期间的最后 20 秒, 蜂鸣器的鸣音率将加速。

所设置的退出延时时间结束后, 红色的布防状态指示灯将持续闪烁。

#### 系统撤防: [密码]+[撤防]

输入主码或用户密码+[撤防]键即可撤防。布防状态指示灯将熄灭, 表示系统已进入撤防状态。若在撤防前触发了延时防区, 在进入延时期间内撤防触发无效。

#### 快速布防: 按[布防]键 3 秒

若系统设置了快速布防功能, 则按[布防]键 3 秒即可进入系统布防过程。

#### 紧急键: [\*]+[#]

**说明: 在安装时必须进行此项功能设置。**  
在紧急状态下, 同时按[\*]键+[#]键 3 秒即可报警。

#### 清除报警: [密码]+[撤防]

输入主码或用户密码+[撤防]键即可停止报警输出。

#### 清除历史报警: 按[#]键 3 秒

在撤防状态下, 按[#]键 3 秒即可清除所有历史报警, 闪烁的防区指示灯将熄灭。

系统布防后, 若发生报警后, 防区指示灯将常亮。当系统撤防后, 报警防区的指示灯将闪烁。撤防状态下, 按[#]键 3 秒即可使该闪烁的指示灯熄灭。系统在撤防状态下, 防区指示灯将跟随防区状态。



#### 旁路防区:

#### [密码]+[旁路]+[防区编号]+[布防]

在安装时进行此项功能设置。布防时, 不论防区正常或发生了故障都可以旁路。

输入[用户密码或主码] + [旁路]+ [防区编号]

(1、2、3 或 3 个防区任意组合) + [布防]即可旁路某一个或一个以上防区, 并进入布防过程。系统撤防后, 所有被旁路的防区都将被取消。

某一防区被旁路后, 其相应的指示灯将每 2 秒闪烁两次以指示旁路状态。

#### 火警复位: [主码]+[复位]

输入主码+[复位]键, 火警探头的电源关断 3 秒后, 重新通电。火警复位功能适用于电源断电和烟感器复位。在安装时应进行此项功能设置。

#### 开门密码: [开锁码]+[\*]

所选择此项功能, 则[开锁码]+[\*]将激活退出功能, 打开所连接的所有门锁。

指示灯状态: →(为黑色小字体)

名称	状态显示	说明
防区 1 指示灯	亮	防区 1 报警
	灭	防区 1 正常
	闪烁 (0.5 秒亮 0.5 秒灭)	防区 1 曾经报警
	快速闪烁 2 次/2 秒	防区 1 被旁路
防区 2 指示灯	亮	防区 2 报警
	灭	防区 2 正常
	闪烁 (0.5 秒亮 0.5 秒灭)	防区 2 曾经报警
	快速闪烁 2 次/2 秒	防区 2 被旁路
防区 3 指示灯	亮	防区 3 报警
	灭	防区 3 正常
	闪烁 (0.5 秒亮 0.5 秒灭)	防区 3 曾经报警
	快速闪烁 2 次/2 秒	防区 3 被旁路
布防状态 指示灯	亮	系统布防
	灭	系统撤防
电源 指示灯	亮	电源正常
	灭	没有电源

**SUNSTAR 商斯达实业集团**是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: [SUNS8888@hotmail.com](mailto:SUNS8888@hotmail.com)

邮编：518033 E-mail:[szss20@163.com](mailto:szss20@163.com) QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

**SUNSTAR 商斯达实业集团**是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: [SUNS8888@hotmail.com](mailto:SUNS8888@hotmail.com)

邮编：518033 E-mail:[szss20@163.com](mailto:szss20@163.com) QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382