



GBS-200

双鉴式玻璃破碎探测器

- ▶采用双路数字监测处理技术：即同时监测周围空气压力与声音情况，从而不仅具有很高的灵敏度，同时还具备良好的防伪信号能力。
- ▶采用 12V 直流电源，静态电流为 15mA。
- ▶提供继电器信号输出，最大 0.5A/60V。
- ▶监测范围远达 9 米。
- ▶当具有塑料封装的玻璃破碎时，也能做出反应
- ▶探测灵敏度可调。
- ▶工作温度：-10⁰C~55⁰C。

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376282 83376489 83376549 83758073 83600718 83338339

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033

手机：(0)13902971329 (0)13823648918 (0)13823648918

BP 机：191-8869218 (全国联网)

联系人：李卓文 杨建龙

网址：<http://www.sunstare.com/>

E-MAIL：szsunstr@public.szptt.net.cn

北京：(0)13501189838 191-8867148 西安：(0)13609291696 191-8454356 上海：(0)13701955389 191-3789221

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376